

Smart Band M8 Aktivitásmérő
Csatlakozás HryFine applikációval
Használati Útmutató



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót
Kérjük őrizze meg! Fontos információkat nyújt a termékről.

Rendszerkövetelmény:

- Android 4.2 és újabb
- iOS 8.0 és újabb
- Bluetooth 4.0 vagy újabb

Bekapcsolás:

Első használat előtt győződjön meg róla, hogy az óra fel van-e töltve. Próbálja meg az érintőképernyőt hosszan nyomvatartva bekapcsolni.

Amennyiben nem kapcsol be, tölts fel a Smart Band M8 aktivitásmérőjét a csomagban található USB átalakító csatlakozó segítségével.

Csatlakoztassa egy USB foglathoz az aktivitásmérő feltöltéséhez:

Fali USB töltőről, PC-ről vagy laptopról is feltöltheti.

Mobilapplikáció letöltés:

A Smart Band M8 a HryFine mobilapplikációval működik.

A HryFine mobilapplikáció letölthető Androidra és iOS-ra is:

- HryFine (Android): <https://play.google.com/store/search?q=hryfine&c=apps>
- HryFine (iOS): <https://apps.apple.com/hu/app/hryfine/id1447215452?l=hu>

A fenti linkek egyikét használva tölts le Google Play-ből vagy App Store-ból.

Párosítás Okostelefonnal:

Győződjön meg róla, hogy az okostelefonjára letöltötte a HryFine mobilapplikációt, bekapcsolta a Bluetooth-t, továbbá bekapcsolta a GPS helymeghatározást is.

Indítsa el a HryFine applikációt és regisztrálja HryFine fiókját, majd állítsa be személyes profilját a személyes, aktivitással és egészséggel kapcsolatos adataival. Javasoljuk állítsa be a HryFine applikációt úgy, hogy folyamatosan a háttérben fusson. Így folyamatosan, napi 24 órában, szinkronizál a HryFine fiókja az M8-as okosórával.

Az applikáció jobb felső sarkában látható piros színű óra ikonra kattintva megkezdheti a közelben található M8-as okosórák keresését. Amennyibe be van kapcsolva az okosóra, meg fog jelenni a mobilapplikációban. Kattintson rá, hogy elindítsa a csatlakozást. Az okosóra kiválasztása után, az óra kijelzőjén megjelenik a „Bluetooth Request Pairing” felirat. Hosszan tartsa nyomva az óra érintőképernyőjét a csatlakozáshoz.

Aktivitásmérő Használata:

Csatlakozás után a dátum és az idő automatikusan szinkronizálódik az okostelefonnal/tablettel. *A főképernyőn látni fogja a dátumot, az időt és az akkumulátor állapotát.* Az applikáció folyamatosan szinkronizálja a megtett lépések számát, a szívritmust, a pulzust, a vérnyomást, a véroxigénszintet és sok más adatot.

A főképernyőt hosszan nyomva tartva beléphet a tárcsázó üzemmódba.

A főképernyő rövid megnyomásával pedig váltogathat a funkciók között.

A funkció kiválasztása után az érintőképernyőt hosszan nyomva tartva, amennyiben engedélyezett, interakcióba léphet a funkciókkal.

Aktivitásmérő Funkciói:

- **Home page (M8 okosóra főképernyője):**
Dátum, idő és akkumulátor állapotát mutatja.
- **Lépés számláló:**
Az aznap megtett lépések számát mutatja. Minden nap 00:00-kor lenullázódik. A naponta megtett lépésszám a HryFine fiókjában tárolódik és visszanezhető.
- **Megtett távolság:**
Az aznap megtett távolságot mutatja. Minden nap 00:00-kor lenullázódik. A naponta megtett távolság a HryFine fiókjában tárolódik és visszanezhető.
- **Kalória számláló:**
Az aznap elégetett kalóriát mutatja. Minden nap 00:00-kor lenullázódik. A naponta elégetett kalória a HryFine fiókjában tárolódik és visszanezhető.
- **Szívritmus mérés:**
A funkció kiválasztása után az aktivitásmérő megméri a szívritmust, majd kijelzi a mért értéket és a mért eredményt továbbítja a HryFine fiókjába.
- **Vérnyomás mérés:**
A funkció kiválasztása után az aktivitásmérő megméri a vérnyomást, majd kijelzi a mért értéket és a mért eredményt továbbítja a HryFine fiókjába.

- **Véroxigénszint mérés:**

A funkció kiválasztása után az aktivitásmérő megméri a véroxigénszintet, majd kijelzi a mért értéket és a mért eredményt továbbítja a HryFine fiókjába.

- **Okostelefon megtalálása:**

A telefon kicsengetésével megtalálhatja okostelefonját. A funkció kiválasztása után az érintőképernyőt nyomva tartva megcsörgetheti az okostelefonját.

- **Mobilapplikáció üzeneteinek listázása:**

A funkció kiválasztása után az érintőképernyőt hosszan nyomva tartva megtekintheti a HryFine mobilapplikáció üzeneteit.

- **MAC cím:**

Kijelzi az M8 Smart Band aktivitásmérő MAC címét.

- **Gyári beállítások visszaállítása:**

Visszaállítja a gyári beállításokat és törli az M8 aktivitásmérőben tárolt adatokat. Javasoljuk, hogy visszaállítás előtt ellenőrizze, hogy az aktivitásmérő adatai szinkronizálódtak-e HryFine fiókjával.

Amennyiben igen, szinkronban vannak az adatok, akkor az érintőképernyőt hosszan nyomva tartva visszaállíthatja a gyári beállításokat.

- **Kikapcsolás (Shut Down):**

A kikapcsoló funkció a kiválasztása után az érintőképernyőt hosszan nyomva tartva tudja kikapcsolni az M8 Smart Band aktivitásmérőt.