

Használati útmutató

ANENG® állítható hőmérsékletű forrasztópáka



Az ANENG® forrasztópáka egy gyors felfűtésű, kerámia fűtőtesttel rendelkező eszköz, amely alkalmas:

elektronikai javításokra

forrasztási munkákra

otthoni és professzionális használatra

2. Műszaki adatok

Teljesítmény: 60 W

Hőmérséklet tartomány: 200° C – 450° C

Felfűtési idő: kb. 20 másodperc

Fűtőelem: kerámia

Forrasztóhegy hossza: 41,2 mm

Teljes hossz (menettel): 68 mm

Páka hossza: 152 mm

Súly: 120 g

Kábel hossza: 1,1 m

3. Kezelőszervek

A készülék 3 gombbal működik:

[-] → hőmérséklet csökkentése

Be/Ki gomb → készülék be- és kikapcsolása

[+] → hőmérséklet növelése

4. Használat

Bekapcsolás

Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz

Nyomja meg a Be/Ki gombot

Hőmérséklet beállítása

Állítsa be a kívánt hőmérsékletet a [+] / [-] gombokkal

Ajánlott hőmérsékletek:

250 – 300° C → finom elektronika

300 – 350° C → általános forrasztás

350 – 400° C → vastagabb vezetékek

Felfűtés

A készülék kb. 20 másodperc alatt felmelegszik

Használat előtt várja meg, amíg eléri a kívánt hőmérsékletet

Forrasztás

Tisztítsa meg a forrasztóhegyet

Vigyen fel egy kis ónt a hegyre (ónozás)

Érintse a forrasztandó felülethez

Adjon hozzá forrasztóónt

Kikapcsolás

Nyomja meg a Be/Ki gombot

Húzza ki a hálózathoz

Hagyja lehűlni

5. Biztonsági előírások

⚠ A páka hegye nagyon forró (akár 450° C)

⚠ Ne érintse meg működés közben

⚠ Gyermekektől távol tartandó

⚠ Használjon hőálló tartót

Tűzvédelem

Ne hagyja felügyelet nélkül

Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe

⚡ Elektromos biztonság

Csak megfelelő hálózati feszültségen használja

Sérült kábellel ne használja

6. Karbantartás

Tisztítsa a forrasztóhegyet nedves szivaccsal

Ne hagyja oxidálódni

Használat után mindig ónozza be a hegyet

7. Forrasztóhegy cseréje

Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket

Várja meg, amíg teljesen kihűl

Csavarja le a régi hegyet

Helyezze fel az újat

🔗 8. Gyakori problémák

Nem melegszik fel

nincs áram

hibás kábel
Nem olvad az ón
túl alacsony hőmérséklet
oxidált hegy
Rossz forrasztás
nem megfelelő hőmérséklet
szennyezett felület

9. Felhasználási terület

- Otthoni javítások
- Elektronikai szerelés
- Professzionális munka
- Összefoglalás
- Ez a forrasztópáka egy:

gyors, állítható hőmérsékletű, sokoldalú eszköz elektronikai forrasztási munkákhoz.