

Használati útmutató

Digitális ékszerész mérleg / Zsebmérleg 200 g / 0,01 g

Termék leírása

A digitális ékszerész mérleg nagy pontosságú mérésre alkalmas készülék, amely ideális ékszerek, nemesfémek, drágakövek, érmék, gyógynövények és egyéb kis tömegű tárgyak mérésére. Kompakt méretének köszönhetően könnyen hordozható.

Műszaki adatok

- Maximális terhelhetőség: 200 g
 - Pontosság: 0,01 g
 - Kijelző: LCD háttérvilágítással
 - Mértékegységek:
 - g (gramm)
 - oz (uncia)
 - ct (karát)
 - gn (grain)
 - dwt (pennyweight)
 - Automatikus kikapcsolás
 - TARA funkció
 - Tápellátás: 2 db AAA elem
 - Mérőfelület: rozsdamentes acél
-

A csomag tartalma

- 1 db digitális zsebmérleg
 - 1 db 100 g kalibrációs súly (modelltől függően)
 - 2 db AAA elem (modelltől függően)
 - 1 db használati útmutató
-

Első használat

1. Nyissa fel a védőfedelelet.
2. Helyezze be az elemeket az elemtartóba.
3. Helyezze a mérleget stabil, vízszintes felületre.

4. Nyomja meg az ON/OFF gombot.
 5. Várja meg, amíg a kijelző 0.00 értéket mutat.
-

Gombok funkciói

ON/OFF

A mérleg be- és kikapcsolása.

MODE / UNITS

Mértékegység váltása.

TARE

Tárázás (edény vagy tálca súlyának lenullázása).

LIGHT

A kijelző háttérvilágításának be- vagy kikapcsolása.

PCS

Darabszámláló funkció (egyes modelleknél).

TARA funkció használata

1. Helyezze az üres edényt a mérlegre.
 2. Nyomja meg a TARE gombot.
 3. A kijelző ismét 0.00-t mutat.
 4. Helyezze az anyagot az edénybe.
 5. A kijelző csak a tartalom súlyát mutatja.
-

Kalibrálás

Ajánlott időnként elvégezni a pontos mérés érdekében.

1. Kapcsolja be a mérleget.
 2. Tartsa lenyomva a MODE gombot néhány másodpercig.
 3. A kijelzőn megjelenik a „CAL” felirat.
 4. Helyezze a 100 g-os kalibrációs súlyt a mérőfelületre.
 5. A kalibrálás sikeres befejezése után a kijelző visszaáll normál üzemmódba.
-

Automatikus kikapcsolás

Energiatakarékossági okból a készülék néhány perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.

Karbantartás

- A mérőfelületet puha, száraz ruhával tisztítsa.
 - Ne tegye ki nedvességnek.
 - Kerülje az ütések és a túlterhelést.
 - Tárolja a védőfedéllel lezárva.
-

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
Nem kapcsol be	Lemerült elem	Elemcsere
Pontatlan mérés	Kalibrálás szükséges	Kalibrálja újra
„EEEE” kijelzés	Túlterhelés	Vegye le a súlyt
Instabil mérés	Egyenetlen felület	Helyezze stabil felületre

Fontos tudnivalók

- Ne terhelje 200 g fölé a mérleget.
- A legpontosabb méréshez stabil, rezgésmentes felületet használjon.
- Erős légmozgás vagy rezgés befolyásolhatja a mérési eredményt.
- Ékszerek, arany, ezüst és drágakövek mérésére kiválóan alkalmas.

Felhasználási területek

-  Ékszerek
-  Drágakövek
-  Arany és ezüst
-  Érmék
-  Kis alkatrészek
-  Horgász kellékek, apró szerelések

Precíz mérés bárhol, bármikor – 0,01 gramm pontossággal!  